

# Tele2 oppsett, GPRS og MMS

Oppsettet er skrevet av brukeren "larscs" på forumet til Windowsmobile.no

## GPRS oppsett:

1. Trykk **Start** > **Settings** > **Connections**-flikken > **Connections**
2. Trykk **Add a new modem connection**
3. Skriv inn følgende:  
Enter a name for the connection: **Tele2 Internett**  
Select a modem: **Cellular Line (GPRS)**
4. Trykk **Neste**
5. Skriv inn **internet.tele2.no**
6. Trykk **Neste**
7. Skriv inn følgende:  
User name: **wap**  
Password: **wap**  
Domain: \* <La denne stå tom>
8. Trykk **Finish**
9. Trykk **Legg på** (den røde tasten)

## MMS oppsett:

1. Trykk **Start** > **Settings** > **Connections**-flikken > **Connections** > **Advanced**-flikken
2. Trykk **Select Networks**
3. Trykk den øverste forekomsten av **New**
4. Skriv inn **Tele2**
5. Trykk flikken **Modem**
6. Trykk **New**
7. Skriv inn følgende:  
Enter a name for the connection: **Tele2 MMS**  
Select a modem: **Cellular Line (GPRS)**
8. Trykk **Neste**
9. Skriv inn **mms.tele2.no**
10. Trykk **Neste**
11. Skriv inn følgende:  
User name: **wap**  
Password: **wap**  
Domain: \* <La denne stå tom>
12. Trykk **Finish**
13. Endre fra **Tele2** til **My ISP** i den øverste rullegardinmenyen
14. Trykk **OK**

15. Trykk **Legg på**
16. Trykk **Start > Messaging > menyen Tools > MMS Settings**
17. Under *Connect via* velger du **Tele2**, øvrige standardinnstillinger er OK
18. Trykk fliken **Servers**
19. Trykk **Sample Server** (eller en av oppføringene i listen)
20. Skriv inn følgende:  
Server name: **Tele2 MMSC**  
Gateway: **193.12.40.14**  
Port number: **9201**  
Server address: **http://mmsc.tele2.no/**  
Sending size limitation: **100K**
21. Trykk **OK**
22. Trykk **Set As Default**
23. Trykk **OK**
24. Trykk **Legg på**
25. Gjør en soft reset

**Stor takk til brukeren "larscs" som tok seg tid til å legge oppsettet ut på forumet til nytte for mange andre brukere.**